

## Ver1.70での新機能(INPUT1/2 LEVEL LINK)について


INPUT1と2の録音レベルを個別に設定できる機能が追加になりました。  
種類の違うマイクをそれぞれの端子に接続して使う際に便利です。

### 注意


- ・本機能はステレオモード、4CHモード、スタミナモードにおいて、MS MATRIX および MONO MIX が OFF の場合のみ使用可能です。

### 準備


1. [MENU] ボタンを押して、メニュー画面で「INPUT」を選択します。



2. 「INPUT SETTING」画面で「1/2 LINK」を選択します。



3. 「OFF」を選択します。  
これで INPUT1 と 2 の録音レベルを個別に設定する事が出来ます。



## 録音レベルを個別に設定する

1. [INPUT 1] または [INPUT 2] ボタンを押して、INPUT 端子を入力ソースとして選択します。



2. [REC LEVEL] ボタンを押します。  
入力を選ぶ画面が表示され、[INPUT 1] と [INPUT 2] ボタンが点滅します。



3. [INPUT 1] と [INPUT 2] のうち、録音レベルを調節したいほうのボタンを押します。



4. [REC LEVEL] ボタンを押して、録音レベルを調節します。

