

# MS-100BT v1.30 ファームウェアアップデートガイド

## For Mac

Copyright(C) 2013 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

Ver. 1.30

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Macintosh<sup>®</sup>、Mac OS<sup>®</sup> は、Apple Inc. の商標または登録商標です。

Bluetooth はBluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、株式会社ズームはライセンスに基づいて使用しています。

文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

\* 文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

## 1. 動作環境

対応 OS :

Mac OS X 10.5

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.7

Mac OS X 10.8

### 注意事項

**1) Mac には管理者権限のアカウントでログインしてください。**

2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

## 2. はじめに

このたびは、

“ZOOM MS-100BT System v1.30 Updater”

をダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、MS-100BT のファームウェアアップデートについて説明します。

## 3. MS-100BT のファームウェアバージョンを確認する

MS-100BT のオペレーションマニュアル P25 の手順を参考に、お手持ちの MS-100BT のファームウェアバージョンを確認してください。SYSTEM バージョンが v1.30 もしくはそれ以降の場合、本アプリケーションでのファームウェアアップデートは必要ありません。v1.30 より低い場合、以下の手順でファームウェアアップデートを行ってください。

## 4. ファームウェアをアップデートする

ファームウェアアップデートを行う前に、動作しているアプリケーションがあれば、全て終了してください。


4.1. MS-100BT のパラメーターノブ 1 を押して、[MENU]を表示します。

4.2. [MENU]から[Bluetooth]を選択し、[PAIRING]を選択します。


※ アップデートするには、[PAIRING]を選択した状態のままにしてください。

※ Mac の[システム環境設定]の[Bluetooth]からペアリングする必要はありません。

- 4.3. ファームウェアアップデート用アプリケーション ”ZOOM MS-100BT System v1.30 Updater” のアイコンをダブルクリックし、起動してください。  
起動すると、以下のようなウィンドウが表示されます。



- 4.4. [Bluetooth Device]の欄をクリックして、  
ZOOM MS-100BT (機器ごとに設定された番号の表示)を選択してください。
- 4.5. ファームウェアアップデートを実行するには、[Execute]ボタンを押してください。  
ファームウェアアップデート中は、プログレスバーで進捗状態が表示されます。  
MS-100BT のディスプレイには、ファームウェアアップデート実行画面が表示されます。  
ファームウェアアップデート中は MS-100BT の電源を切らないでください。
- 4.6. ファームウェアアップデートが完了すると、以下のように表示されます。ファームウェアアップデート用アプリケーションを終了させてください。



4.7. MS-100BT のディスプレイに “Complete!” と表示されたら、電源を切ってください。再度 MS-100BT の電源を入れて、SYSTEM バージョンが v1.30 になっていることを確認してください。

※ MS-100BT は、何らかの理由でファームウェアアップデートに失敗した場合、再び電源を入れるとファームウェアアップデート待機状態で起動します。この状態からでもファームウェアアップデートは可能です。この場合、Mac の[システム環境設定]から[Bluetooth]を選択し、[ZOOM MS-100BT]を削除してからファームウェアアップデートを再実施してください。

以上でファームウェアアップデートは完了です。